

## Mit dem O2 kann man telefonieren, auch wenn das Wetter nicht mitspielt.

Das Motorola O2 ist ein leistungsfähiges digitales, schnurloses Telefon mit einer beeindruckenden hohen Reichweite. Es bietet eine langlebige, wasserdichte Lösung zum Outdoor-Telefonieren.

Das robuste Design kombiniert mit einem überzeugend-wasserdichten Gehäuse (Standard IP67), macht es zum idealen Telefon für raue Umgebungen, auch wenn es mal feucht wird.



ECOMOTO : gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 10% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert.



Großes 1.8" Zoll 65K Farbdisplay



Ultrahohe schnurlose Reichweite (bis zu 1km mit 360 Grad Versorgung)\*



Staub- und wasserdicht



200 Namen und Nummern Telefonbuch



Bis zu 11 Mobilteilen anmelden

DE Version No.: 3



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte [enquiries@sgwglobal.com](mailto:enquiries@sgwglobal.com)

### Digitales Schnurlostelefon.

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.



motorola

## O201

weitreichend, langlebig, zuverlässig & wasserdicht

Digitales Schnurlostelefon

### HAUPTMERKMALE

- Großes 1.8" Zoll 65K Farbdisplay
- Staub- und Wasserdicht mit IP67 Bewertung
- Ultra-hohe Reichweite (bis zu 1km mit 360 Grad Versorgung)\*
- Induktives Laden
- 200 Namen und Nummern Telefonbuch
- Gürtelclip, Wandmontage und Tragegurt-Option

\* Beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite und wenn es eine freie Sichtlinie zwischen der Basis und dem Mobilteil gibt. Im Fall einer Obstruktion zwischen der Basis und dem Mobilteil ist die Reichweite stark reduziert. Mit der Basisstation innen und dem Mobilteil außen, die typische Reichweite kann bis zu 150m beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite, sein.



IDEAL FÜR DEN AUßENGEBRAUCH GEEIGNET

# O201

## DISPLAY MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| <b>Flüssigkristalle Hauptanzeige (LCD)</b>                   | Mobilteil : 1.8" TFT, 65K Farbe; Voll-grafik, 128 x 160 Pixel   |
| <b>Anzahl von Tasten</b>                                     | Mobilteil : 23 Tasten<br>Anrufbeantworter : 1 Taste   |
| <b>LEDs / Anzeiger</b>                                       | Basisstation: 1 x LED (grün, Leistung/ im Einsatz Ein = Basisstation-leistung, blinkt = Leitung im Einsatz)<br>Ladeeinheit: 1 x LED (rot, ladend) |
| <b>Display-Hintergrundbeleuchtung</b>                        | JA, im farbigen LCD-Modul integriert  |
| <b>Hinterleuchtete Tastaturoptionen</b>                      | JA, laserbeschriftete Tastaturen mit blauer Hintergrundbeleuchtung  |
| <b>Menü-Hintergrundfarbe einstellen</b>                      | JA  |
| <b>Hauptdisplay-Bildschirm-schoner beim Energiesparmodus</b> | JA, Nutzerwählbare Analoguhr mit Datum/Uhrzeit oder AUS   |
| <b>Ruhedisplay</b>   | Mobilteilname   |
| <b>Symbolsatz</b>  | Motorola Symbolsatz   |
| <b>Hintergrundbild</b>                                       | 5 Hintergrundbilder   |

## ZEICHENSATZ/ TEXT

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Beschreibung der Schriftart</b> | Normales Schrift : Myriad 22 pt; Zoomschrift 1 Myriad 34 pt (im Vorwahldisplay benutzt). |
| <b>Zeilenbruch</b>                 | JA   |
| <b>Unterstützte Zeichentyp(n)</b>  | Telefonbuch:wie im Abschnitt 6.2.1 von 3GPP TS 23.038;                                   |

## ALLGEMEINE MERKMALE

|   |   |
|---|---|
| <b>GAP kompatibel</b>   | JA  |
| <b>Multi-Basisstationen / Mobilteil</b>   | JA, 4 Basisstationen, bis zu 11 Mobilteilen                                 |
| <b>Basisstation / Mobilteil Systemsicherheit (PIN-Code)</b>   | Bis zu 8 Ziffern, Menü verfügbar (Standard-PIN 0000)                        |
| <b>Wahlverfahren</b>  | Verschiedene Ländergruppen finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle |
| <b>Mobilteilsuche (Paging)</b>  | JA  |
| <b>Dreierkonferenzen (2 interne Leitungen mit 1 externer Leitung)</b>   | JA  |
| <b>Dreierkonferenzen sowie gleichzeitiges Gegensprechen (Wie oben plus zusätzliche Sprechanlage zwischen zwei internen Mobilteilen)</b> | JA  |

## ALLGEMEINE MERKMALE

|  |  |
|--|--|
| <b>Autoannahme / Standby-modus</b>                 | JA, Nutzer kann Auto-Talk ausschalten  |
| <b>Rückruf / Flashaste</b>                         | Nur gemessene Pause (Flash), (Eingestellter Wert finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle) |
| <b>Wahlpause</b>                                   | JA, (Eingestellter Wert finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle)                          |
| <b>Anlage zur Wahlvorbereitung</b>                 | JA   |
| <b>Warnung bei Verlassen der Reichweite</b>        | Standby-Modus : visuelle. Beim Telefonieren : akustische and visuelle                              |
| <b>PABX Zugangscode</b>                            | JA, Verschiedene Ländergruppen finden Sie in der Standardeinstellungen- Tabelle                    |
| <b>Wiederherstellung der Standardeinstellungen</b> | JA   |
| <b>Wecker</b>                                      | JA   |
| <b>Anrufsperr</b>                                  | —  |
| <b>Warnung bei niedrigem Ladezustand</b>           | Standby-Modus : visuelle. Beim Telefonieren : akustische and visuelle                              |
| <b>Gesprächsdaueranzeige</b>                       | JA   |
| <b>Mobilteil ein / ausschalten</b>                 | JA, auf der "Anruf beenden" Taste  |
| <b>Mikrofonstummuschaltung</b>                     | JA, auf Softkey 1  |
| <b>Wahlwiederholung</b>                            | 20 Einträge - Alle löschen/ selektives Löschen   |
| <b>Display-Sprachen</b>                            | 9  |
| <b>Benennung von Mobilteilen möglich</b>           | JA   |
| <b>Organizer</b>                                   | JA, Erinnerung   |
| <b>Tastensperre</b>                                | JA   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Gesprächsübergabe zwischen Mobilteilen</b> | JA  |
| <b>Sprechanlage zwischen Mobilteilen</b>      | JA  |
| <b>Bevorzugtes Mobilteil</b>                  | JA  |
| <b>Direktwahl</b>                             | —   |
| <b>ECO-Modus</b>                              | JA, Standardeinstellung AUS beim ECO und ECO PLUS Menü  |
| <b>Willkommen-Modus</b>                       | JA  |
| <b>Weitere Merkmale</b>                       | Staub- und Wasserschutz (IP67)<br>Induktives Laden<br>Bis zu 1km Reichweite mit 360 Grad Versorgung (lange Antenne) |

## TÖNE / AUDIO

|  |  |
|--|--|
| <b>Enthaltene Klingeltöne</b>          | Mobilteil : 20 – 5 polyphone; Basisstation : 5 – Klingeltöne         |
| <b>Rufton Lautstärkeregl</b>           | Mobilteil : 5 Niveaus + AUS<br>Basisstation : 5 Niveaus + AUS        |
| <b>Interne Anrufe</b>                  | Klingeltöne : 20 – 5 polyphone; Lautstärke : 5 Niveaus + AUS         |
| <b>Mobilteil-Rufton Lautstärkeregl</b> | 8 Niveaus (beim Anrufen und durch das Menü möglich)                  |
| <b>Tastentöne ein / aus</b>            | JA   |
| <b>Ton- Qualitätsanforderungen</b>     | G726 für internen Anruf  |
| <b>Freisprechfunktion</b>              | JA, Freisprechfunktion, teilt die gleiche Regelung mit dem Mobilteil |

## TELEFONBUCHFUNKTIONEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Telefonbuch</b>   | Mobilteil : 200, verfügbar im Stand-by Modus / während des Telefonierens |
| <b>Nummer in Wahlvorbereitung-modus speichern</b>                          | JA   |
| <b>Menü-Option zum leeren Telefonbuch</b>                                  | JA   |
| <b>Nummer beim Vorwahlmodus speichern</b>                                  | JA   |
| <b>Anrufererkennung-Eintrag ins Telefonbuch kopieren</b>                   | JA   |
| <b>Eine Nummer von der Wahlwiederholungsliste ins Telefonbuch kopieren</b> | JA   |

## ANRUFERKENNUNG MERKMALE\*\*

|  |  |
|--|--|
| <b>Anrufererkennung-Modi</b>   | FSK / DTMF / Bellcore  |
| <b>Typ der Anrufererkennung</b>  | Typ 1 und 2  |
| <b>Name und Nummer sind auf dem Display während eingehender Anrufen (mit Anrufererkennung) gezeigt</b> | JA   |
| <b>Anrufliste</b>  | Anzeige von bis zu 50 angenommenen und verpassten Anrufen  |
| <b>Anrufer entspricht Eintrag im Telefonbuch</b>   | Klingeltöne : eingebaute direkte Zuordnung   |
| <b>Anrufliste zeigt Uhrzeit / Datum der Anrufe</b>   | Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht vom Netzwerk übertragen wird, dann wird diese Information vom internen Kalender genommen. |

## NETZWERKFUNKTIONEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Netzwerkdiensmenü</b>                               | Menü versteckt   |
| <b>Mehrfache Ländereinstellungen</b>                   | JA   |
| <b>Option RPAS zu deaktivieren</b>                     | Siehe Standardeinstellungen-Liste                        |
| <b>Hotkeys</b>   | Siehe Standardeinstellungen-Liste                        |
| <b>Vorwahlziffer programmieren</b>                     | —  |
| <b>Ortsvorwahl Management</b>                          | —  |
| <b>Optische Anrufbeantworterbenachrichtigung (FSK)</b> | JA, Mobilteilzeichen abhängig von Netzwerkkunterstützung |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| <b>PWM (intelligentes) Laden</b>                   | JA, induktives Laden                          |
| <b>Maximale Länge der Wahlwiederholungsnummern</b> | 32 Ziffern                                    |
| <b>Maximale Namenslänge im Telefonbuch</b>         | 16 Zeichen                                    |
| <b>Schnellwahlnummer-Länge</b>                     | 24 Ziffern                                    |
| <b>Mobilteil-Name Länge</b>                        | 10 Zeichen                                    |
| <b>Batterietyp</b>                                 | Ni-MH   |
| <b>Stand-by Zeit***</b>                            | Bis zu 250 Stunden                            |
| <b>Gesprächszeit****</b>                           | Bis zu 12 Stunden                             |
| <b>Reichweite</b>                                  | Reichweite innen / außen - Bis zu 50m / 600m  |
| <b>Antenne mit hoher Reichweite*</b>               | Reichweite innen / außen - Bis zu 50m / 1000m |

\* Beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite und wann es eine freie Sichtlinie zwischen der Basis und dem Mobilteil gibt. Im Fall einer Obstruktion zwischen der Basis und dem Mobilteil ist die Reichweite stark reduziert. Mit der Basisstation innen und dem Mobilteil außen, die typische Reichweite kann bis zu 150m beim Verwenden der Antenne mit hoher Reichweite, sein.

\*\* Diese Leistungsmerkmale sind ggf. bei Telefongesellschaft bzw. Netzbetreiber zu beantragen.

\*\*\* Vorbehaltlich Verfügbarkeit der Sprachen.

\*\*\*\* Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähre Angaben, und abhängig von Funktion(en) und Nutzung.

## ABSOLUTE STAUBDICHTIGKEIT

Machen Sie nie wieder Sorgen über die versehentliche Beschädigung Ihres Telefons durch kleine Partikel (IP67 Standard).



## WASSERDICHT

Absolute Wasserdichtigkeit- bis zu ein Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten. Ideal für sehr nasse Bedingungen (IP67 Standard).



## IN EINER VIELFALT SPANNENDER FARBEN ERHÄLTlich!